



Smart Wi-Fi Water controller | Battery powered |
Automatic full irrigation or misting option | Auto "Shut-off"

QN-WWR01



Connects in your app with the use of a gateway (Included)



Gateway can be used as an extra smart switch.



Watering or mist option



Rain delay when watering is not needed



Water usage measuring



Auto shut-off to prevent wastage



Set up timers and schedules



Combine in "Flows"



Voice control

Spezifikationen

Kabellose Verbindung	W-lan
Frequenzbereich	2412-2472 MHz
Kommunikationsprotokoll	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS
Unterfrequenz	RF 433MHz
Funkübertragungsleistung	17 dBm
Antennengewinn	3 dBi
Sockel Eingangsspannung	220-240 V AC 50 Hz
Sockel Ausgangsspannung	220-240 V AC 50 Hz
Sockel Eingangsstrom	16A
Steckdose Ausgangsleistung	3680W
Reglerleistung	4x AA / R06 1,5V
Erdung	Schuko Typ E
Verbindung (en) Geräteleistung	Typ E (CEE 7/5)
Verbindung (en) Geräteeingang	Typ E (CEE 7/6)
Einlassgewinde	1 "Einlass mit 3/4" Adapter
Auslassgewinde	3/4 "Steckdose
Arbeitswasserdruck	0,5 > 5 bar
Funktionen	Arbeitswasserdurchfluss 5 l / min bis 35 l / min Maximal 3 mal pro Tag gießen Bewässerungsmodus: Bewässerungshäufigkeit jeden Tag oder jeden Tag Bewässerungsmodus: Bewässerungszeit: 1 min bis 11 h 59 m Nebelmodus: Nebelperiode: 1 min bis 11 h 59 m Nebelmodus: Intervall maximal 15 Minuten 59 Sekunden
Material	Plastik
Energieverbrauch	0,1 kWh
Verfügbar für die qnect home App unter iOS und Android	
IP-Bewertung	IP20 (Buchse) IP54 (Regler)
Operationstemperatur	-20 ~ + 50 ° C.
Farbe	Grau Grün
Maßregler	154 x 102 x 45 mm
Abmessungen Steckdose	

Eigenschaften

- # Plug & Play: Verbinden Sie das Gateway mit Ihrem Heimnetzwerk und fügen Sie den Wasserregler Ihrem Gateway hinzu.
- # Aktivieren Sie es mühelos in der App „qnect home“, Ihrer Stimme oder der physischen Taste auf dem Controller.
- # Verwenden Sie die App „qnect home“, um Timer für den automatischen Ein- oder Ausschaltwasserfluss einzustellen. Haben Sie Ihr Bewässerungssystem, Ihren Nebelventilator oder das Schwimmbadwasser vollständig unter Kontrolle.
- # Stellen Sie den Wasserfluss zeitlich ein und überprüfen Sie den Wasserverbrauch der letzten 10 Tage.
- # Lassen Sie den Wasserregler auf das Wetter reagieren. Gibt es eine Regenvorhersage? Dann schaltet sich der Wasserregler nicht zur programmierten Zeit ein.
- # Automatische Abschaltung: Befürchten Sie niemals, dass Ihr Garten überflutet wird.
- # Das Indoor-Gateway fungiert auch als Steckdose. Steuern Sie Ihre Wasserpumpe oder ein Innengerät mit dieser WiFi-Buchse.
- # In Kombination mit anderen „qnect home“-Produkten: Schalten Sie diesen intelligenten Wasserregler im Sommer ein oder aus, um Ihren Nebelventilator oder das Schwimmbadwasser beim Betreten des Gartens zu aktivieren (mit einem Türkontakt oder einer intelligenten Kamera).
- # Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Voice.

Kommerziell

Mit dem Smart Water Controller „Qnect Home“ aktivieren Sie Ihr Bewässerungssystem über Ihr Smartphone, Ihren Sprachassistenten oder die integrierte Taste und lassen es automatisch ausschalten. Sie können auch schnell und einfach Zeitpläne in der App „qnect home“ festlegen und Ihre Garten- und Terrassenpflanzen vollautomatisch gießen lassen. Dies macht einen einfachen Wasserhahn im Freien zu einer intelligenten Wasserquelle für Sie und Ihren Rasen und Ihre Pflanzen - auch wenn Sie im Urlaub sind.

Sehr einfach einzurichten. Alles was Sie brauchen ist ein stabiles WiFi-Netzwerk. Verbinden Sie den Hub mit Ihrem Netzwerk und verbinden Sie den Wasserregler. Mit unserer intuitiven App können Sie diesen Wasserregler in kürzester Zeit schnell einrichten.

Sofort einsatzbereit. Kompatibel mit allen gängigen Schlauchsystemen und Verteilern, z. von Gardena, Hozelock oder Kärcher. Passend für alle gängigen Wasseranschlüsse mit einem Schraubengewinde von 26,5 mm.

Stellen Sie bis zu 3 Bewässerungszeiten täglich mit automatischer Abschaltung ein. Behalten Sie Ihre Wassermengen über die Verbrauchsberechnung im Auge. Wasserverschwendung und Überflutung durch Vergessen sind vergessene Zeiten: Nachdem Sie eine Bewässerung manuell gestartet haben, schaltet sich der Wasserfluss nach einer festgelegten Zeit automatisch ab.

Sind Sie im Urlaub und die Wettervorhersage meldet eine Hitzewelle zu Hause? Kein Problem mit diesem Wasserregler bleiben Sie immer in Verbindung und können Ihren Garten auch unterwegs problemlos gießen. Und wenn Sie Zeitpläne festgelegt haben, das Wetter jedoch etwas regnerischer als erwartet ist, können Sie diese jederzeit auf dem Weg anhalten oder sie automatisch abschalten oder verlangsamten lassen.

Kombinieren Sie diese Erweiterungsbuchse und andere „qnect home“-Produkte in einer App, ohne komplizierte Installationen. In diesem Fall können Sie in Kombination mit „qnect home“-Sensoren oder -Kameras Ihre Sprinkleranlage automatisch ausschalten, wenn Ihr Hund einen Outsie-Spaziergang macht. Und das, ohne dass Sie etwas tun müssen. Praktisch, richtig!



Ref. 437000100
Art. QN-WWR01

Pachtgoedstraat 2 | B - 9140 Temse
www.qnecthome.com